

**Прайслист на бесшумной автоматической генераторной  
установки мощностью 120 кВт**

**1. Модель дизельного-генератора**

Выходная мощность (KVA/KW) : 150/120)

Номинальное напряжение (V) : 400/230

Сила тока (A) : 90

Номинальная частота HZ) : 50

**Восемь показателей эффективности**

| Напряжение                                                      |                                            |                           |                 | Частота                                                         |                                             |                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Коэффициент<br>корректировки<br>устойчивого<br>состояния<br>в % | Скорость<br>переходной<br>регуливовки<br>% | Время<br>восстановления S | Волатильность % | Коэффициент<br>корректировки<br>устойчивого<br>состояния<br>в % | Скорость<br>переходной<br>регуливовки<br>и% | Время<br>восстановления S | Волатильность % |
| ±1.5                                                            | ±20                                        | ≤1                        | 0.5             | 3                                                               | ±7                                          | ±5                        | 0.5             |

**Длина\*Ширина\*Высота (мм) : 2600\*1050\*1450**

**Вес (кг): 1500**

**2. Дизельный двигатель**

**Производитель: Weifang Huachi**

**Модель дизельного двигателя: R6105IZLD**

**Тип: Четырехцилиндровый рядный, четырехтактный, с турбонаддувом**

**Дизельная мощность (Кв). 121**

**Количество цилиндров: 6 цилиндра**

**Диаметр цилиндра\* ход поршня (мм): 105\*125**

**Рабочий объем(л): 6,8**

**Коэффициент сжатия: 16:1**

**Регулировка скорости: Механическая регулировка**

**Скорость оборота (r/min) : 1500**

Метод запуска: 24В электрический стартер

Потребление топлива (г/кВ.ч):  $\leq 236$ г

Емкость масла (л): 18

Расход Масла (л/ч): 0.3%

Метод охлаждения: Закрытое водяное вентиляторное  
охлаждение

### **3. Генератор**

Модель: TZN2-120

Тип: С кистью, самоохлаждающийся, класс защиты IP22

Уровень изоляции: Уровень F

Диапазон регулировки напряжения:  $\pm 5\%$

Количество фаз и соединений: Трехфазная четырехпроводная  
система

Коэффициент мощности: 0.8

Метод регулирования давления: Механический

Производитель: Fuan Yiliang

### **4. Дисплей**

Способ установки: Цельный

Элементы мониторинга: Напряжение тока(вольтаж), сила  
тока, частотность, давление масла, температура масла,  
температура воды.

### **5. Сопутствующие стандартные комплектующие**

Одна стартерная аккумуляторная батарея (12 В), один ящик с  
запасными частями, полная техническая документация и данные.

**6.Бесшумный тип, оборудован**  
автоматической системой **ATS**, шоссейным  
масляным баком.

